

**Артикул: AIR-S0101-1**

Датчик загазованности метаном (CH<sub>4</sub>), аксессуар для интерфейса приводами гаражных ворот ATREL HMN-F0100-1

**Функциональные возможности:**

- Определение уровня концентрации метана (CH<sub>4</sub>) в окружающем воздухе
- Подключение к интерфейсу привода ворот HMN-F0100-1 или последовательно к другому датчику из серии AIR-S0x0x-1

**Технические характеристики:**

<b>Характеристики</b>	
Определяемый газ	Метан (CH <sub>4</sub> )
Концентрация	1... 100 ppm
Время жизни	2 года
Питание устройства	По шине передачи данных от HMN-F0101-1
Потребляемый ток (при 24В)	< 25 мА
Потребляемая мощность	< 600 мВт
<b>Условия окружающей среды</b>	
Диапазон рабочих температур	от -5 до + 45°С
Влажность во время работы	от 5 до 95% (без конденсата)
Степень защиты корпуса	IP 20, в чистой среде
<b>Общие</b>	
Материал корпуса	PC/ABS
Цвет	Белый
Класс огнестойкости	UL94-V0
Установка	на стену, потолок.
Размер	80x80x25мм
Вес	85 г