

Артикул: AIR-S0101-1

Датчик загазованности метаном (CH₄), аксессуар для интерфейса приводами гаражных ворот ATREL HMN-F0100-1

Функциональные возможности:

- Определение уровня концентрации метана (CH₄) в окружающем воздухе
- Подключение к интерфейсу привода ворот HMN-F0100-1 или последовательно к другому датчику из серии AIR-S0x0x-1

Технические характеристики:

Характеристики	
Определяемый газ	Метан (CH ₄)
Концентрация	500... 10 000 ppm
Время жизни	2 года
Питание устройства	По шине передачи данных от HMN-F0101-1
Потребляемый ток (при 24В)	< 25 мА
Потребляемая мощность	< 600 мВт
Условия окружающей среды	
Диапазон рабочих температур	от -5 до + 45°С
Влажность во время работы	от 5 до 95% (без конденсата)
Степень защиты корпуса	IP 20, в чистой среде
Общие	
Материал корпуса	PC/ABS
Цвет	Белый
Класс огнестойкости	UL94-V0
Установка	на стену, потолок.
Размер	80x80x25мм
Вес	85 г